




外観	No	配置番号	部品名	型番 または 仕様	数量	メーカー
	1		出力回路基板	ADW-385 サイズ：100 × 95mm	1	アドウィン
	2	R1, R2	カーボン抵抗	150Ω 茶緑茶 CFS1/4C ±5% 1/4W	2	KOA
	3	R3	カーボン抵抗	330Ω 橙橙茶 CFS1/4C ±5% 1/4W	1	KOA
	4	R4	カーボン抵抗	10kΩ 茶黒橙 CFS1/4C ±5% 1/4W	1	KOA
	5	R5	カーボン抵抗	1kΩ 茶黒赤 CFS1/4C ±5% 1/4W	1	KOA
	6	R6 ~ R14	カーボン抵抗	510Ω 緑茶茶 CFS1/4C ±5% 1/4W	9	KOA
	7	R15	カーボン抵抗	100Ω 茶黒茶 CFS1/4C ±5% 1/4W	1	KOA
	8	SR1, SR2	集合抵抗	100kΩ 8素子 SIP	2	指定なし
	9	SR3	集合抵抗	22kΩ 8素子 SIP	1	指定なし
	10	C1 ~ C5	積層セラミックコンデンサ	0.1μF	5	村田製作所
	11	C6	電解コンデンサ	100μF 16V	1	ルビコン
	12	C7	電解コンデンサ	470μF 16V	1	ルビコン
	13	TR	トランジスタ	2SC1815GR	1	東芝
	14	IC1	トランジスタアレイIC	TBD62783APG DIP18ピン	1	東芝
	15	IC2	バスバッファIC	TC74HC540AP(F) DIP20ピン	1	東芝

外観	No	配置番号	部品名	型番 または 仕様	数量	メーカー
	16	IC3	D- フリップフロップ IC	TC74HC574AP(F) DIP20ピン	1	東芝
	17	IC4	モータドライバ IC	BD6211F-E2 SOP8ピン	1	ローム
	18	D1~D4	整流用ダイオード	1N4007	4	パンジット
	19	D5	ツェナーダイオード	RD5.6F 5.6V 1W	1	日本電気
	20	SP	圧電サウンダ	PKM13EPYH4002-B0	1	村田製作所
	21	CN1	コネクタ (電源用)	B3B-XH-A 3P(オス)	1	日本圧着端子製造
	22	CN2, CN3	フラットケーブル用 コネクタ	HIF3FC10PA2.54DSA	2	ヒロセ電機
	23	CN4	DC ジャック	MJ-179PH 2.1mm 標準DCジャック	1	マル信無線電機
	24	CN5	コネクタ (DCモータ用)	B2B-XH-A 2P(オス)	1	日本圧着端子製造
	25	CN6	コネクタ (ステッピングモータ用)	B6B-XH-A 6P(オス)	1	日本圧着端子製造
	26	7SEG1, 7SEG2	7セグメント LED	A551SRD-A アノードコモン	2	PARA LIGHT ELECTRONICS
	27	FET1~FET4	パワー-MOSFET	2SK2796 (N-ch)	4	ルネサスエレクトロニクス
	28	LED1	緑色 LED	OSNC3133A φ3	1	OptoSupply
	29	LED2	フルカラー LED	OSTA5131A カソードコモン	1	OptoSupply
	30	CAP	LED 光拡散キャップ (フルカラー LED 用)	OS-CAP-5MK-1	1	OptoSupply

※ 部品の仕様や型番は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。